baelz 373-E66

BESCHREIBUNG

Motorhubantrieb für Regelbetrieb mit kraftabhängiger Endabschaltung.
Für Regelventile bis DN150-DN300.

TECHNISCHE DATEN

Eingangssignal:	3-Punkt
Hub:	12 - 66 mm
elektrischer Anschluss:	4 x M16x1,5
Haube:	Metall, gelb lackiert
Handeingriff:	Handrad
Motor:	Synchronmotor

Umgebungsparameter:
Temperatur: 0 ... +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 75%

Ständer aus Stahl verzinkt. Ständeroptionen:
S41 - für Armaturen mit Spindel-Ø 22 mm ohne Kühlrohr
S41C - für Armaturen mit Spindel-Ø 22 mm mit Kühlrohr
S23 - für Armaturen mit Spindel-Ø 10 mm ohne Kühlrohr
S23L - für Armaturen mit Spindel-Ø 16 mm ohne Kühlrohr

Type baelz	Gewicht, ca.	Kraft	Stellgeschwindigkeit	Leistung	Spannung	Schutzart
	(kg)	(N)	(mm/min)	(VA)		
373-E66-80-25	13	8000	25	34	230 V, 115 V, 24 V 50/60 Hz	IP65
373-E66-150-22		15000	22			

Optionen		
Option	**Beschreibung**	**Anmerkungen**
Optionensatz 1: kontinuierliche Steuerung	Antrieb mit: - 2 zusätzlichen Wegschaltern - Potentiometer 1 kΩ - Positionselektronik (PEL) Stellungsregler	0(2)-10 V oder 0(4)-20 mA bei Bestellung angeben Standard = 0-10 V Ausgangssignal = Eingangssignal
Optionensatz 2: Dreipunktsteuerung	Antrieb mit: - 2 zusätzlichen Wegschaltern - Potentiometer 5 kΩ - Elektronische Stellungsrückmeldung (ESR)	ESR Versorgungsspannung: 24V DC Rückmeldesignal: 4 - 20 mA
Hzg-230	Heizwiderstand für elektrischen Antrieb 230V 50 / 60Hz	Leistung 15W Umgebungstemperatur -20°C ...+50°C
Hzg-115	Heizwiderstand für elektrischen Antrieb 115V 50 / 60Hz	
Hzg-24	Heizwiderstand für elektrischen Antrieb 24V 50 / 60Hz	
7020A-230	Stellungsregler für elektrischen Antrieb 230V 50 / 60Hz (115 V / 24 V optional)	2 Ausgangssignale: 0...10 V und 0...20 mA (Auslieferungszustand) oder 2...10 V und 4...20 mA Inklusive Ferngeber 1-5 kΩ

Für den Einbau in baelz 373-E66:

baelz 7020A - digitaler Stellungsregler

Siehe Abschnitt 3.4 Einbauregler für elektrische Antriebe



baelz 7020A

Ohne Optionen



Optionensatz 2



Optionensatz 1





Antrieb 373-E66
mit Ständer S41



* PEL = mit Positionselektronik



Antrieb 373-E66
mit Ständer S41C



Antrieb 373-E66
mit Ständer S23